



VS-101AV

SÉLECTEUR VIDÉO AUDIO 10X1



DESCRIPTION

Le VS-101AV est un sélecteur hautes performances pour les signaux composite vidéo et audio asymétrique. Il commute une des 10 entrées vers une sortie unique.

- Large bande passante - 500MHz (- 3dB).
- Commutation mécanique passive - pas d'alimentation.
- Taille rack 19 pouces - 1U.

SPÉCIFICATIONS

ENTREES:	10 Vidéo, 1 Vcc / 75 Ω sur BNC. 10 Audio Stéréo, + 4 dBm en normal, sur RCA.
SORTIE:	1 Vidéo, 1 Vcc / 75 Ω sur connecteur BNC. 1 Audio Stéréo, + 4 dBm en normal, sur RCA.
COMMUTATION:	mécanique, « break-before-make », mode « audio-follow-video ».
BANDE PASSANTE (-3DB):	Vidéo 500 MHz, Audio 100 kHz
POINTS DE COMMUTATION:	10 pour la vidéo, 10x2 pour l'audio, 1 set actif à un moment donné.
NIVEAU DES SIGNAUX:	jusqu'à 3Vpp Video, +30dBm Audio.
DIMENSIONS(W,D,H):	48.3cm x 10.2cm x 4.4cm, (19" x 4" x 1U)
POIDS:	1.5kg.(3.3 lbs.) Approx.

