

Mélangeur splitter 8 voies

MX 882



Le MX 882 est un appareil polyvalent . Selon vos besoins, il est, soit un mélangeur 8 entrées vers 2 sorties, soit un splitter 2 entrées vers 8 sorties, soit un adaptateur de niveaux 6 voies. Les vumètres permettent de visualiser les niveaux de fonctionnement. Doté de la technologie IRC, il permet un traitement indécélable de la dynamique, garantissant une qualité sonore et un respect de la musique exceptionnels.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Dimensions HxPxL (mm): 45 x 140 x 485

Masse : 2,8 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

Convertisseur de niveau -10dBV/+4dBu

Vumètres 4 segments pour les masters

Vumètres 8 segments pour les voies

Potentiomètres crantés

Bande passante : 5 Hz à 200kHz

Entrées et sorties symétriques

ULTRALINK

distribué par **HELIUM 7**
SARL au capital de 160 000 € - RC Paris B 408 344 547

9 rue Emile Level - 75017 PARIS
Tél. : 01 42 63 97 97 - Fax : 01 42 63 84 00